



Elektroniske startere

S2E 18-22W SER 220-240V BL 1BC/10

Et udvalg af førsteklasses elektroniske startere til at tænde lysstofrør med konventionel eller elektromagnetisk forkobling.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Systembeskrivelse	Serie
Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	18 22 W
Spændingsimpuls (min.)	800 V
Genindkoblingsspærrespænding (min.)	70 V
Spænding (nom.)	220-240 V
Systemkendetegn	
Kondensator	Nej
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Blå
Sokkeloplysninger	2P

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150069841425
Ordreproduktnavn	S2E 18-22W SER 220-240V BL 1BC/10
EAN/UPC – produkt	8711500698414
Ordrekode	69841425
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	928392600387
Nettovægt (stykke)	7,000 g

Elektroniske startere

Målskitse

F

Product	C (max)	E (max)
S2E 18-22W SER 220-240V BL 1BC/10	40,3 mm	21,5 mm

S2E 18-22W SER 220-240V BL MK3

